T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YAZILI SINAVI
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

28 HAZİRAN 2025 - SAAT: 10.00

KİTAPÇIK TÜRÜ

A

ADI	:	.....
SOYADI	:	.....
T.C. KİMLİK NO	:	.....
SALON KODU	:	..... **SIRA NO:**.....

DİKKAT! Aşağıdaki uyarıları mutlaka okuyunuz.

GENEL AÇIKLAMA

1. Adınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik No, Salon Kodu ve Sıra No bilgilerinizi yukarıdaki ilgili alanlara yazınız. **T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünüzü Optik Cevap Kâğıdınıza işaretlemeyi** unutmayınız. Ayrıca optik formda yer alan **İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
2. Bu soru kitapçığında yer alan **50 adet soru** için toplam cevaplama süresi **75 dakikadır.**
3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, optik cevap kâğıdında aynı numaralı cevap yerine işaretlemeyi unutmayınız. Soru kitapçığına yapılan işaretlemeler dikkate alınmayacaktır.
4. Bu kitapçıktaki her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
5. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi olmayacaktır. Bu nedenle size en doğru görünen seçeneği işaretlemeniz yararınıza olabilir.
6. Cevap kâğıdına yazacağınız her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem kullanınız. İşaretlemenizi cevap yerinin dışına taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
7. İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız gerektiğini unutmayınız.
8. Optik Cevap Kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
9. Kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
10. Sınavda uyulacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir.
11. Soru kitapçığınızın başvurduğunuz alana ait olup olmadığını kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine başvurunuz.
12. Sınav başvurusu esnasında belirttiğiniz özel durumunuz varsa, kitapçığınızın özel durumunuza uygun olup olmadığını kontrol ediniz; değilse, salon görevlilerine başvurunuz.

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sınav Yönetim Merkezi (ASYM) tarafından hazırlanmış olan bu sınav sorularının her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının ASYM'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

A

1. "Bir virgül için ölünen bir dünya düşlüyorum."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi öge dizilişi bakımından yukarıdaki cümleyle özdeştir?

A) Hem doğal hem de organik domatesler yetiştiriyordu.
B) Bitirdiğim romanın virgülleriyle uğraşıyorum.
C) Sana yazmaktan değil, senin için yazmaktan korkarım.
D) Hepimizin ses tellerinde yaralar var.

2. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir <u>yanlışlık</u> yapılmıştır?

A) <u>Zigana Geçidi</u> yılın beş ayı karla kaplıdır.
B) <u>Hilmi Terzihanesi</u> 75 yıl önce Trabzon'da açılmış.
C) Ahmet Mithat Efendi'nin <u>Dünyaya İkinci Geliş yahut Sır İçinde Esrar</u> adlı kitabını okudum.
D) <u>Döngeller Köyü</u> ıssızlığın ortasında kurtarılmayı bekliyor.

3. "Olaya yaslanan, olayı öykünün başat ögesi sayan bir öykü biçiminin yanında bir de olaya yaslanmayan, bunun yerine yaşamdan bir kesit sunan ya da belli bir insanlık durumunu belli bir ortam içinde veren bir öykü biçimi de vardır. Belirleyici özelliğine bağlı kalarak bu tür öyküye de 'durum kesit öyküsü' diyoruz. Sözgelimi bir Ömer Seyfettin öyküsüyle bir Sait Faik öyküsü arasında yapısal ayrım, birincilerin insanı olay yoluyla anlatmaya yönelmelerinden; ikincilerin de bunu insanı belirli kesit ve durumlara bağlayarak vermelerinden gelir."

Yukarıdaki metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

A) Tanık gösterme - tanımlama - örnekleme
B) Tanımlama - örnekleme - karşılaştırma
C) Alıntı yapma - karşılaştırma - örnekleme
D) Karşılaştırma - tanımlama - tartışma

4. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') <u>yanlış</u> kullanılmıştır?

A) Sağımdaki koltuğun üstünde Seher'in verdiği bisküviler duruyordu.
B) Çarşamba Ovası'na vardığımızda saat dört buçuğu gösteriyordu.
C) Türk Dil Kurumu'nun önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı.
D) Bazı atama ve görevden alma kararları Resmî Gazete'de yayımlandı.

5. Çocuğuna gözü gibi bakıyor, kuş sütüyle besliyordu.

Yukarıda verilen cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Hepiniz iyi gün dostusunuz, işsiz kaldığım günlerde yanımda yoktunuz.
B) Her akşam koltuğuma oturur, radyo ve televizyon izlerim.
C) Okuyan her öğrencisine değer verir, asla yalnız bırakmazdı.
D) Bekçi Murtaza evin balkonuna tırmanan hırsızı gördü, yavaşça yaklaştı.

6. Kars'ın güneydoğusunda ve Arpaçay boyunda bulunan, 2016 yılında Dünya Mirası olarak tescil edilen örenyeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ani B) Dara C) Nemrut D) Simena

7. Aşağıdaki konferansların hangisinin bir sonucu olarak Birleşmiş Milletler kurulmuştur?

A) Quebec Konferansı
B) Tahran Konferansı
C) Yalta Konferansı
D) San Francisco Konferansı

8. Türkiye'de beş dönem Sağlık Bakanlığı yapan ve 27 Mayıs 1928'de koruyucu sağlık hizmeti veren Hıfzıssıhha Müessesesinin kuruluşunu sağlayan doktor aşağıdakilerden hangisidir?

A) Adnan Adıvar B) Refik Saydam
C) Besim Ömer Akalın D) Celal Muhtar Özden

Diğer sayfaya geçiniz.

A

9. Ali Sami Yen Stadyumu'nda, 1 Ekim 1973'te düzenlenen unvan maçında, rakibi Roger Zami'yi yenerek 63.5 kg'da Avrupa şampiyonu olan ilk Türk boksör aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eyüp Çiftçi
B) Samet Gümüş
C) Hamza Güneş
D) Cemal Kamacı

10. 1933 yılında gerçekleştirilen Üniversite Reformu sırasında, özellikle aşağıdaki ülkelerin hangisinden gelen bilim adamlarından yararlanılmıştır?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) Amerika Birleşik Devletleri

11. Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre savaş ve olağanüstü hâllerde bu süre aşağıdakilerden hangisinin kararı ile kısaltılabilir?

A) Cumhurbaşkanı Yardımcısı
B) İlgili Bakan
C) Cumhurbaşkanı
D) TBMM Başkanı

12. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında ne olarak kabul edilir?

A) Memur
B) İşçi
C) Sözleşmeli personel
D) Kamu görevlisi

13. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Sağlık Bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak mühendislik hizmetlerini yürütmek, projelerini hazırlamak veya hazırlatmak, aşağıdakilerden hangisinin görevlerinden biridir?

A) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü
B) Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
C) Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
D) Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

14. "Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar."

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yukarıda verilen düzenleme devlet memurlarının aşağıda sıralanan ödev ve sorumluluklarından hangisinin tanımıdır?

A) Sadakat
B) Tarafsızlık
C) Kişisel sorumluluk
D) Genel yükümlülük

15. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi bu kanuna tabi kurumlarda çalıştırılan memur sınıflarından biri <u>değildir</u>?

A) Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı
B) Teknik Hizmetler Sınıfı
C) Koruma Hizmetleri Sınıfı
D) Genel İdare Hizmetleri Sınıfı

Diğer sayfaya geçiniz.

A

16. Mikroişlemcilerde veri yolu genişliği aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Bir seferde taşınabilecek veri miktarını
B) Komutları işleme hızını
C) Bellek kapasitesini
D) Ekran çözünürlüğünü

17. Mikroişlemciler Decode aşamasında aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirir?

A) Komutun yürütülmesi
B) Komutu yorumlayarak işlem birimlerine gönderilmesi
C) Verinin kaydedilmesi
D) Giriş birimini seçme

18. Mikroişlemcilerdeki program sayacının (PC) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir sonraki çalıştırılacak komutun adresini tutar.
B) Bellek adreslerini sıralar.
C) Saat frekansını ayarlar.
D) Çıkış verisini gösterir.

19. Aşağıdakilerden hangisi geçerli bir SQL sorgusu <u>değildir</u>?

A) select * from A where a1>20;
B) select a1, count(a2) from A group by a1;
C) select a1 from A where sum(a2)>10;
D) select a1, sum(a2) from A group by a1 having sum(a2)>10;

20.

Tablo1

a	b	c	d
2	0	10	5
2	-1	40	6
3	-1	20	4
4	0	10	8
4	1	20	2
4	0	20	7

Yukarıda verilen tabloya select c, count(a), max(d) from Tablo1 group by c; SQL sorgusu uygulandığında aşağıdaki sonuçlardan hangisi elde edilir?

A)
10 2 8
40 1 6
20 3 7

B)
10 3 8
40 3 8
20 3 8

C)
40 6 8

D)
10 4 8
40 2 6
20 4 7

21.

I. 1NF
II. 2NF
III. BCNF

Bir veri tabanında yer alan bir ilişki (relation) eğer 3NF özelliğini sağlıyorsa aynı zamanda yukarıda verilen normal formalardan hangilerini <u>kesinlikle</u> sağlar?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

Diğer sayfaya geçiniz.

A

22. Aşağıdaki hangi işletim sistemi mobil cihazlar için geliştirilmiştir?

A) UNIX B) Fedora C) Ubuntu D) Android

23. Aşağıdakilerden hangisi Round Robin CPU zamanlama algoritmasının özelliklerinden biridir?

A) Her işleme eşit zaman dilimi tanır.
B) Öncelikli işlemlere öncelik verir.
C) En kısa işlem önce çalıştırılır.
D) En uzun işlem önce çalıştırılır.

24. Aşağıdakilerden hangisi işlem durumlarından biri değildir?

A) Yeni B) Eski C) Çalışıyor D) Hazır

25. Bir yarım toplayıcı (half adder) devresi kaç giriş ve kaç çıkışa sahiptir?

A) 1 giriş ve 2 çıkış
B) 2 giriş ve 1 çıkış
C) 2 giriş ve 2 çıkış
D) 3 giriş ve 2 çıkış

26. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca tek bir giriş alan mantık kapısıdır?

A) NOT B) OR C) AND D) XOR

27. Aşağıdakilerden hangisi sayısal mantık tasarımında kullanılan temel mantık kapılarından biri değildir?

A) AND B) OR C) NOT D) XAND

28. ¬p v q bileşik önermesinin doğruluk değer tablosu aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(Burada ¬p ile p önermesinin olumsuzu gösterilmiştir.)

A)

p	q	¬p v q
1	1	1
1	0	0
0	1	1
0	0	1

B)

p	q	¬p v q
1	1	0
1	0	0
0	1	1
0	0	1

C)

p	q	¬p v q
1	1	0
1	0	0
0	1	0
0	0	0

D)

p	q	¬p v q
1	1	0
1	0	0
0	1	1
0	0	0

Diğer sayfaya geçiniz.

A

29. A = {1, 2, 3} kümesi üzerinde tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi ters simetri özelliğini sağlamaktadır?

A) R = {(1, 1), (1, 3), (2, 2), (2, 3), (3, 1)}
B) R = {(2, 2), (2, 3), (3, 2), (2, 1)}
C) R = {(1, 2), (1, 3), (2, 3), (3, 1)}
D) R = {(1, 2), (2, 3), (1, 3)}

30. 4 erkek ve 4 kadın arasından seçilen 5 kişilik grupların kaçında tek sayıda kadın bulunur?

A) 5 B) 8 C) 24 D) 28

31.

I. Alt problemlerin çözümünü bul
II. Problemi alt problemlere böl
III. Alt problemlerin çözümünü birleştir

Böl & Fethet (Divide and Conquer) tasarım tekniğinin yukarıda belirtilen aşamalarının sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

A) I – II – III B) I – III – II
C) II – I – III D) II – III – I

32. Algoritma tasarım sürecindeki önemli kriterlerden biri olan doğruluk kriterinin tanımı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Algoritmanın her geçerli girdi değeri için doğru çıktı üretmesi
B) Algoritmanın en kısa sürede ve en az bellek kullanarak doğru çıktı üretmesi
C) Algoritmanın yalnızca belirli girdiler için doğru çıktı üretmesi
D) Algoritmanın her çalıştırıldığında aynı çıktıyı üretmesi

33. Algoritma (A, B)

```
if (B = 0)
    return 1
else
    return Algoritma(A, B – 1)*A
```

Sözde kodu yukarıdaki gibi verilen algoritma (2, 5) girdi değeri için çıktı olarak aşağıdakilerden hangisini üretir?

A) 2 B) 5 C) 25 D) 32

34.

I. Heap (Yığın)
II. AVL Ağacı
III. Kırmızı-Siyah Ağaç

Yukarıda verilen veri yapılarından hangileri ikili arama ağacı özelliği taşır?

A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III

35.

I. Bilet gişesindeki sıralar temel kuyruk veri yapısını kullanır.
II. Son eklenen ilk işlem görür prensibi ile çalışır.
III. Ekleme ve silme işlemleri farklı uçlarda gerçekleşir.

Yukarıdakilerden hangileri temel kuyruk veri yapısı için doğru bir ifadedir?

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III

36. Aşağıdaki gezinme yöntemlerinden hangisi ikili arama ağacında sıralı bir liste oluşturur?

A) Önce kök (Preorder) gezinme
B) Seviye sıralaması (Levelorder) gezinme
C) Kök sonda (Postorder) gezinme
D) Kök ortada (Inorder) gezinme

Diğer sayfaya geçiniz.

A

37. JavaScript'te bir dizinin sonuna yeni bir eleman eklemek için aşağıdaki hangi metot kullanılır?

A) append()
B) add()
C) push()
D) insert()

38. Resim eklemek için aşağıdaki hangi HTML etiketi kullanılır?

A) <image>
B) <img>
C) <pic>
D) <photo>

39. JavaScript'te bir koşul ifadesi aşağıdaki hangi anahtar kelime ile başlar?

A) for
B) if
C) while
D) forEach

40. Aşağıdakilerden hangisi CSS'de kutu modeli (box model) içinde yer alan elemanlardan biri değildir?

A) margin
B) padding
C) border
D) spacing

41. Aşağıda verilen kod parçalarından hangisi sonsuz döngü problemi oluşturur?

A)
```
int i=0, a=0;
while (i<10) { i++; a=a+5;}
```

B)
```
int i=20, a=0;
if (i<10) { i++; a=a+5;}
```

C)
```
int i=0, a=0;
while (i<10) { i--; a=a+5;}
```

D)
```
int i=20, a=0;
while (i<10) { i++; a=a+5;}
```

42.
```
int a=25, b=30, c=20;
b=c;
a=b;
b++;
if(b<25) b=b+a;
```

Yukarıda verilen kod parçasının çalıştırıldığını varsayalım. a ve b değişkenlerinin son değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) a=20 ve b=50
B) a=25 ve b=40
C) a=25 ve b=41
D) a=20 ve b=41

Diğer sayfaya geçiniz.

A

43. int a=10, b=20, c=30;

a ve b değişkenlerinin değerlerini birbiriyle değiştirme (a'nın değerinin 20, b'nin değerinin 10 olma durumu) işlemi aşağıdaki kod parçalarından hangisinde doğru verilmiştir?

A) a=b; b=a;
B) c=a; a=b; b=c;
C) a=c; b=a; c=b;
D) a=b; c=a; b=c;

44. int a=5, i=0;

while(a<20)

{

int c=2;

while(c<7) { c++; i++; }

a=a+i+1;

}

Yukarıdaki kod parçasının çalışması tamamlandığında i değişkeninin değeri kaç olur?

A) 5 B) 10 C) 11 D) 15

45. int b=0;

for(int a=10; a<20; a++) {b=b+25;}

Yukarıda verilen kod parçasının gerçekleştirdiği işlem aşağıdaki kod parçalarından hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
int b=0, a=10;
while(a<20) { b=b+25; a++;}

B)
int a=10;
while(a<20) {int b=0; b=b+25; a++;}

C)
int b=0;
while(a<20) { int a=10; b=b+25; a++;}

D)
int b=0, a=10;
while(a<20) {a++;} {b=b+25;}

46. 192.168.25.200 adresine sahip bir cihazın 255.255.255.240 alt ağ maskesine sahip olduğunu varsayalım.

Bu cihazın yer aldığı alt ağın yayın (broadcast) adresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 192.168.25.208
B) 192.168.25.207
C) 192.168.25.192
D) 192.168.25.255

Diğer sayfaya geçiniz.

A

47. 255.255.255.192 alt ağ maskesine sahip bir alt ağda, ağdaki cihazlara kaç farklı ip adresi atanabilir?

A) 30 B) 32 C) 62 D) 128

48. Aşağıdaki yönlendirme protokollerinden hangisi dış ağ protokolü olarak kabul edilir?

A) BGP B) RIP C) OSPF D) EIGRP

49.

I. Tıkanıklık Kontrolü
II. Güvenli Veri Aktarımı
III. Akış Kontrolü

Yukarıdaki servislerden hangileri UDP protokolü tarafından <u>sağlanmaz</u>?

A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

50.

I. ARP
II. DNS
III. IP
IV. SNMP

Yukarıda verilen protokollerden hangileri uygulama katmanında kullanılır?

A) Yalnız II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

1. **Sınavda, 50 adet 4 (dört) seçenekli çoktan seçmeli** soru bulunmaktadır. Yanlış cevaplarınızın doğru cevaplarınıza bir etkisi **olmayacaktır**.
2. Sınavda, verilen toplam cevaplama süresi **75 (yetmişbeş) dakikadır.** Sınavın başlamasını izleyen **ilk 15** dakikadan sonra **binaya gelen** hiçbir aday **sınava alınmayacak**, sınavın **ilk 30** ve **son 15** dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin **verilmeyecektir.** Sınav salonunu herhangi bir nedenle (tuvalet ihtiyacı, rahatsızlık vb. dâhil) terk eden aday, tekrar sınav salonuna **alınmayacaktır.**
3. Optik cevap kâğıdınızın adınıza düzenlenip düzenlenmediğini kontrol ediniz. T.C. Kimlik Numaranızı cevap kâğıdınızda ilgili yere doğru bir şekilde kodlayınız. Herhangi bir yanlışlık olması durumunda Salon Başkanına mutlaka bildiriniz. **İLGİLİ KISIMLARI (AD SOYAD VE İMZA) DOLDURMAYI UNUTMAYINIZ. AKSİ HÂLDE SINAVINIZ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.**
4. Optik cevap kâğıdınız üzerinde yer alan kitapçık türü ile ilgili kutucuğu kodlamayı unutmayınız. Aksi hâlde sınavınızın değerlendirilmesi **MÜMKÜN OLMAYACAKTIR.**
5. Cevapların optik cevap kâğıdına kodlanmış olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar **geçerli değildir.** Soru kitapçığına işaretlenmiş cevapların optik cevap kâğıdına geçirilmesi için **ek süre kesinlikle verilmeyecektir.** Optik cevap kâğıdında her türlü kodlama yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalemle yapılacaktır. Her alanın cevabı o alanın adının yazılı olduğu sütunda ve/veya sütunlarda kodlanacaktır.
6. Soru kitapçığınızı alır almaz, kapakta yer alan kitapçık türü ile her sayfada yer alan kitapçık türünün aynı olup olmadığını, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Soru kitapçığınızın sayfası eksik veya basımı hatalı ise değiştirilmesi için Salon Görevlilerine başvurunuz.
7. Soru kitapçığınızın üzerinde ayrılan yere istenilen bilgileri yazınız. Soru kitapçığı üzerindeki uyarıları mutlaka okuyunuz. Soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz. **Bunun dışında müsvedde kullanmak yasaktır.** Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve incelenecektir. Soru kitapçığınızın veya sayfalarının eksik çıkması durumunda sınavınız geçersiz sayılır.
8. Soruları ve cevapları herhangi bir şekilde dışarı çıkarmanız yasaktır. Bu kurallara uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır.
9. **Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar;**

   Yumuşak uçlu siyah tahta kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektan mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınava giriş belgesi.
10. **Adayların, Sınav Binasına Gelirken GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar;**

    Adaylar; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla **(başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç)**, her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, basmalı uçlu kalem, açıölçer, cetvel, vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildiren adaylar hariç) **GETİREMEZLER.** Emniyet Görevlileri tarafından yapılacak aramalarda belirtilen araç, gereç ve eşyaları yanında bulundurduğu tespit edilen adaylar binaya ve sınav salonlarına **alınmayacaktır**. Ayrıca bina girişinde veya salonlarda emanet **ALINMAYACAKTIR.**
11. Sınav esnasında, yukarıda belirtilen araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini bulundurduğu tespit edilen adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
12. Sınav esnasında görevlilerle konuşmak, soru sormak ve tartışmaya girmek; başka adayın/adayların kâğıdına bakmak, başka adayla/adaylarla konuşmak, silgi, kalem vb. şeyleri alıp-vermek yasaktır. Bunlardan herhangi birini yapan adayların durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır.
13. Sınav esnasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumu Sınav İptal Tutanağına yazılır ve bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir; sorumluluk size aittir. Soru kitapçığınızı ve Optik cevap kâğıdınızı başkaları tarafından görülmeyecek şekilde tutmanız gerekmektedir.
14. Adaylar, görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Görevliler, gerektiğinde oturduğunuz yerleri de değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır.
15. Sınava giren adaylar, Sınava Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, K.K.T.C Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, Pembe Kart/ Mavi Kart, Türk Silahlı Kuvvetleri Erbaş ve Erlerine Mahsus Kimlik Kartı bina ve salon girişinde ibraz edecektir. Sınava Giriş Belgeleri sınavın başlamasından sonra SALON BAŞKANI tarafından **toplanacaktır.** Bu belgeler dışında başka bir belgeyle sınava girmiş olsanız bile sınavınız geçersiz **sayılacaktır.**
16. Sınav salonunu terk etmeden önce, soru kitapçığını ve optik cevap kâğıdını eksiksiz teslim etmeyi unutmayınız. Aksi takdirde sınavınız geçersiz sayılır ve hakkınızda hukukî yollara başvurulabilir.
17. Bu açıklamaları okumadan ve size **"SINAV BAŞLAMIŞTIR."** denilmeden sınava **başlamayınız**.
18. Optik cevap kağıdına kurallara uygun şekilde kodlama yapınız.